FC-315-CA1

Drahtlose, weiße akustisch-optische SDR-Blitzleuchte zur Deckenmontage

Der FC-315-CA1 ist eine weißer, akustisch-optischer Signalgeber zur Verwendung mit einem Funk-Sockel. Die optische Linse ist speziell für eine maximale Abdeckung bei Deckenmontageanwendungen konzipiert. Das 32-Ton-Gerät ist für den Einsatz in Innenräumen geeignet.

Der Signalgeber lässt sich durch einen einfachen Dreh- und Verriegelungsmechanismus schnell und einfach auf den Funksockel FC-171-001 installieren.



Einzelheiten

- Dualband-Betrieb mit 868 MHz
- 32 wählbare Töne
- 0,5 Hz oder 1 Hz VAD-Blitzauswahl
- Integriertes Audio-Monitoring
- Lautstärkeregelung möglich
- Manipulationssicherer Verriegelungsmechanismus
- Durch Dritte zertifiziert

FC-315-CA1

Drahtlose, weiße akustisch-optische SDR-Blitzleuchte zur Deckenmontage

Technische Spezifikationen

General

Funkfrequenz	868 MHz
Kompatibilität	FC-171-001

Electrical

Netzteil	Batteries
Batterien	Stromversorgung über Funksockel

Sounder

Ausgangspegel	< 99 dB(A) @ 1 m (Tonabhängig)
Einstellung des Ausgangspegels	Analog
Frequenz	Wählbar
Wählbare Töne	32
Anzahl der Phasen	2

VAD

Farbe	Weißer Blitz
Klasse	C-3-15
Blitzfrequenz	0,5 oder 1 Hz

Physical

Abmessungen	120 x 145 mm (Ø x H) - Inklusive Sockel
Nettogewicht	650 g - Inklusive Sockel
Farbe	White housing / white flash
Montage	Ceiling mount
Montageposition	Ceiling
Montagesockel	Wireless

Environmental

Vandalismussicher	Yes
Betriebstemperatur	-10 °C bis 55 °C
Lagertemperatur	5°C bis 30°C
Relative Luftfeuchtigkeit	< 95 % nicht kondensierend
Umgebung	Indoor

Regulatory

Kompatibilität	CE
Zertifizierung	BOSEC, CPR
Standards	EN54-3, EN54-23

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.