# PSU-3.5A

## Universal Netzteil 12VDC, 3.5A

### Übersicht

Das PSU-3.5A ist ein geschlossenes 12VDC 3,5A Steckernetzteil, für den Einsatz mit allen 12V Kameras und Monitoren der TruVision und UltraView Familie.

Das Gerät bietet eine universelle Netzeingangsspannung von 100 bis 240VAC und beinhaltet einen elektronischen Kurzschlußschutz sowie eine Netzstatusanzeige.Die effiziente Auslegung als Schaltnetzteil minimiert die Wärmeverlustleistung gegenüber herkömmlichen Netzteilen und senkt die Betriebskosten.

Das Gerät wurde speziell für CCTV Anwendungen entwickelt um eine hohe Zuverlässigkeit und Leistung bei geringen Wartungs- und Betriebskosten zu ermöglichen.



### Einzelheiten

- Vollständig geregelter 12VDC Ausgang
- Schaltnetzteil mit hohem Wirkungsgrad
- Dauerlastfest
- Kurzschlußschutz
- Netzstatusanzeige
- Universale 100 - 240VAC Netzspannung
- Kompakte Bauform

# PSU-3.5A

## Universal Netzteil 12VDC, 3.5A

## Technische Spezifikationen

### Output

| | |
|---|---|
| Power output voltage | 12 VDC |
| Power output current | 3.5 A |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power plug type | EU, UK |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Black |
| Form factor | External adapter |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | Indoor |

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.