# ACA-Touch-slim

## Botão Slim de abertura dom acionamento sem contato

### Vista Geral

Estes botões de saída permitem ativar um pedido de abertura de porta em soluções de controlo de acesso sem ter de tocar em nada. Esta solução é conseguida através da utilização de tecnologia de infravermelhos. Basta mover uma mão perto da frente do sensor para ativar o contacto. A ativação é claramente indicada por um LED Verde quando ativo ou Azul quando ligado, mas não ativo.

Tenha em atenção que a luz solar direta ou reflexos podem afetar a sensibilidade do sensor de infravermelhos.




### Detalhes

- Botão de abertura de acionamento por sensor IR
- Design atrativo e intemporal
- Distância de acionamento ajustável, 3-15 cm
- Tempo ajustável de ativação de relé
- Indicação LED Vermelho e Verde para standby e ativo
- Utilização somente no interior

# ACA-Touch-slim

## Botão Slim de abertura dom acionamento sem contato

## Especificações técnicas

### General

| | |
|---|---|
| Accessory group | Zutrittskontrolle |
| Type | Urządzenie wyjście |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Operating voltage | 12- 24VDC |
| Current consumption | 30 mA Inativo<br>35 mA Ativo |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 86 x 55 x 20 mm |
| Colour | Weiß |
| Material | ABS |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -10 to +55°C |
| Relative humidity | 95% sem condensação |
| Environment | Drinnen |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE |
| Certification | CE |

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57